



## Інструкція по підключенню Samsung 2011 року (Orsay)

- 1 На пульті ДУ натиснути на кнопку → Smart Hub
- 2 У рядку Login введіть → “develop”
- 3 У рядку пароля введіть → “000000”
- 4 На пульті ДУ → Натисніть блакитну кнопку
- 5 На пульті ДУ → Натисніть кнопку Tools
- 6 Виберіть → “Розробка” → “Налагодження ip adress”
- 7 У рядку введіть → “94.158.80.183” → ОК
- 8 Далі пункт → “Синхронізація додатки”
- 9 Відкрийте браузер і увійдіть в особистий кабінет вашого оператора або зверніться в службу підтримки вашого оператора
- 10 Оберіть бажаний тариф для перегляду, якщо у вас тариф не вибрано
- 11 Отримайте код активації у оператора, або згенеруйте його в особистому кабінеті оператора
- 12 Відкрийте додаток OmegaTV
- 13 Введіть код активації в додатку OmegaTV
- 14 На телевізорі натисніть кнопку → “Активувати”



## Інструкція по підключенню Samsung 2012 року (Orsay)

- 1 На пульті ДУ натиснути на кнопку → Smart Hub
- 2 Натисніть → “Tools“ на пульті ДУ
- 3 Виберіть “Login“ на пульті ДУ
- 4 Введіть в полі Login → develop
- 5 В полі Password “000000“ → ОК
- 6 На пульті ДУ натисніть → “Tools“
- 7 Виберіть → “Розробка” → “Налагодження ip adress”
- 8 У рядку введіть → “94.158.80.183” → ОК
- 9 Далі пункт → “Синхронізація додатки”
- 10 Відкрийте браузер і увійдіть в особистий кабінет вашого оператора або зверніться в службу підтримки вашого оператора
- 11 Оберіть бажаний тариф для перегляду, якщо у вас тариф не вибрано
- 12 Отримайте код активації у оператора, або згенеруйте його в особистому кабінеті оператора
- 13 Відкрийте додаток OmegaTV
- 14 Введіть код активації в додатку OmegaTV
- 15 На телевізорі натисніть кнопку → “Активувати”



## Інструкція по підключенню Samsung 2013 року Серія F (Orsay)

- 1 Відкрийте головне меню → Smart Hub
- 2 Перейдіть в розділ → “Функції Smart” → “Облікові записи Samsung” → “Вхід”
- 3 У рядку Email введіть → “develop”
- 4 У рядку пароля введіть → “sso1029dev”
- 5 Після чого натисніть → “Вхід”
- 6 Далі перейдіть → “Доп. додатки” → “Параметри” → “IP Settings”
- 7 У рядку IP-адреса введіть → “94.158.80.183”
- 8 Поверніться в → “Параметри” і натисніть → “Start App Sync”
- 9 Після синхронізації перейдіть в → SMART HUB
- 10 Відкрийте браузер і увійдіть в особистий кабінет вашого оператора або зверніться в службу підтримки вашого оператора
- 11 Оберіть бажаний тариф для перегляду, якщо у вас тариф не вибрано
- 12 Отримайте код активації у оператора, або згенеруйте його в особистому кабінеті оператора
- 13 Відкрийте додаток OmegaTV
- 14 Введіть код активації в додатку OmegaTV
- 15 На телевізорі натисніть кнопку → “Активувати”



## Інструкція по підключенню Samsung 2014 року Серія H (Orsay)

- 1 Відкрийте Smart Hub → Samsung Account
- 2 У рядку Login введіть → “develop”
- 3 У рядку пароль - не пишемо
- 4 Після чого натисніть → “Вхід”
- 5 Перейдіть в SMART HUB → Меню
- 6 Перейдіть на будь-який додаток, натискаємо центральну кнопку пульта і утримуємо її до появи меню синхронізації
- 7 У меню вибираємо → “IP Setting” → “Введення”
- 8 У рядку IP-адреса введіть → “94.158.80.183” → підтвердіть
- 9 Далі заново утримуючи цю ж кнопку → знову викликаємо Меню синхронізації і вибираємо пункт → “Start User App Sync” → “Введення”
- 10 Після закінчення процесу синхронізації, додаток з'являється на основній сторінці Хаба
- 11 Прокрутіть список програм і знайдете OmegaTV → відкрийте додаток
- 12 Відкрийте браузер і увійдіть в особистий кабінет вашого оператора або зверніться в службу підтримки вашого оператора
- 13 Оберіть бажаний тариф для перегляду, якщо у вас тариф не вибрано
- 14 Отримайте код активації у оператора, або згенеруйте його в особистому кабінеті оператора
- 15 Відкрийте додаток OmegaTV
- 16 Введіть код активації в додатку OmegaTV
- 17 На телевізорі натисніть кнопку → “Активувати”

